nativa

Activación de Comunicación **Pax S920**

Guía de uso

©2026 Nativa 2026. Todos los derechos reservados. RIF: J-40288190-8

Configuración GPRS

Paso a paso
1. Apagar el punto de venta, seguidamente retirar la tapa trasera y la batería del POS
2. Visualizar la bandeja de “SIM 1” del POS e introducir en el interior como indica la imagen grabada la tarjeta SIM de la operadora telefónica de su preferencia
3. Introducir la batería, colocar la batería y presionar el botón rojo con el símbolo (X), para encender el POS.
4. Presionar el botón del POS con el símbolo de y visualizar el “MENÚ TRANSACCIÓN”
5. Pulsar el botón con el símbolo “V” para direccionar hacia las siguientes opciones y seleccionar la opción 2 “WNET”.
6. Visualizar la pantalla de “MENÚ WNET” y seleccionar la opción 2 “ GPRS”
7. Visualizar pantalla del “MENÚ GPRS” y visualizar en el recuadro la “Dirección APN” de la operadora: Operadora: **Digitel** internet.digitel.ve, **Movistar** internet.movistar.ve, **Movilnet** int.movilnet.com.ve
8. Hacer click en el botón verde con el símbolo (O) para aceptar la opción “Conectar GPRS”
9. Visualizar mensaje de “Conectando…” y la carga del mensaje de “Conexión exitosa”
10. Presionar el botón rojo con el símbolo (X).
11. Verificar que el punto se encuentre conectado a la red de GPRS, en la esquina superior izquierda de la pantalla.
12. Validar conectividad en el “Menú de Operaciones” opción 1 “Test de comunicación” y visualizar el mensaje de “Transacción exitosa”

©2026 Nativa 2026. Todos los derechos reservados. RIF: J-40288190-8

Conexión Wi-Fi Automática

Paso a paso
1. Presionar el botón rojo (X) para encender el terminal.
2. Acceder al MENÚ TRANSACCIÓN Opción 2 WNET, Opción 2 WIFI.
3. Elegir Opción 1 Automático, selecciona la red Wi-Fi e ingresa la contraseña (respetando mayúsculas, minúsculas y caracteres especiales). Presiona el botón verde (O) para enviar.
4. Posterior al mensaje "Conexión exitosa", confirmar si deseas guardar la red (O para aceptar / X para cancelar) y presionar (O) para continuar.
5. Salir del menú presionado (X), verifica el icono de Wi-Fi en la esquina superior izquierda y ejecuta la prueba en: Menú de Operaciones Opción 1 Test de comunicación (debe mostrar Transacción exitosa).

©2026 Nativa 2026. Todos los derechos reservados. RIF: J-40288190-8

Conexión Wi-Fi Manual

Paso a paso
1. Acceder al MENÚ TRANSACCIÓN Opción 2 WNET Opción 2 Manual, Opción 2 CONECTAR WI-FI.
2. Pulsar EDITAR CAMPO, seleccionar la Opción 4 WPA2, ingresar la contraseña (respetando mayúsculas, minúsculas y caracteres especiales) y confirmar con el botón verde (O).
3. Elige Opción 1 Automático, seleccionar la red Wi-Fi e ingresa la contraseña (respetando mayúsculas, minúsculas y caracteres especiales). Presionar el botón verde (O) para enviar.
4. Al visualizar "Conexión exitosa", selecciona si deseas guardar la red (O para guardar / X para omitir) y presionar (O) para continuar.
5. Salir con el botón (X) y verifica la conectividad en: Menú de Operaciones Opción 1 Test de comunicación (debe mostrar Transacción exitosa).

©2026 Nativa 2026. Todos los derechos reservados. RIF: J-40288190-8

Desconectar Wi-Fi

Paso a paso
1. Presionar el botón del POS con el símbolo de y visualizar el “MENÚ TRANSACCIÓN”
2. Pulsar el botón con el símbolo “V” para direccionar hacia las siguientes opciones y seleccionar la opción 4 “WNET”.
3. Visualizar la pantalla de “MENÚ WNET” y seleccione la opción 3 “Desconectar”
4. El POS se desconecta automáticamente de la red Wi a la que esté conectada en el momento.

©2026 Nativa 2026. Todos los derechos reservados. RIF: J-40288190-8

Redes Wi-Fi guardadas

Paso a paso
1. Apaga el POS, retira la batería, inserte la tarjeta SIM en la ranura SIM 1, reubica la batería y enciende el equipo manteniendo presionado el botón rojo (X).
2. Accede a MENÚ TRANSACCIÓN Opción 4 WNET, Opción 2 GPRS e ingresa el APN según la operadora correspondiente: **Digitel**: internet.digitel.ve **Movistar**: internet.movistar.ve **Movilnet**: int.movilnet.com.ve
3. Presiona el botón verde (O) en "Conectar GPRS" y espera el mensaje de "Conexión exitosa".
4. Sal del menú presionado el botón rojo (X), verifica el icono de red GPRS en la esquina superior izquierda y prueba la conectividad en: Menú de Operaciones Opción 1 Test de comunicación (debe indicar Transacción exitosa).

©2026 Nativa 2026. Todos los derechos reservados. RIF: J-40288190-8

nativa

©2026 Nativa 2026. Todos los derechos reservados. RIF: J-40288190-8